



ангстрем



Бесконтактный Радиочастотный Индивидуальный Замок БРИЗ - 1

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

БРИЗ - 1 – бесконтактный радиочастотный индивидуальный замок предназначен для установки на индивидуальные гардеробные шкафчики в раздевалку. Используются в фитнес центрах, спа-салонах, развлекательных зонах, бассейнах, саунах, медицинских учреждениях, ледовых катках, колледжах, школах, детских садах и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Электронный замок изготовлен на основе элементной базы, разработанной и производимой в АО "Ангстрем". В качестве ключей используются бесконтактные радиочастотные карты, брелоки, браслеты производства АО "Ангстрем" и др. идентификаторы с аналогичным форматом передачи данных.

Конструкция замка БРИЗ – 1 состоит из двух частей. Декоративной ручки со встроенной радиочастотной антенной, а также звуковой и световой сигнализацией, которая устанавливается на внешней стороне дверцы, и корпуса с защелкой, считывающим устройством и батарейным отсеком, который устанавливается на внутренней стороне дверцы шкафчика.

Допускается установка замка на *металлическую* поверхность.

БРИЗ – 1 поддерживает работу в режиме *Свободный выбор*. В этом режиме бесконтактным идентификатором можно закрыть любой свободный замок, а открыть только тем кодом, каким он был закрыт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота	_____	13,56 МГц
Дистанция считывания*	_____	от 0 до 30 мм
Поддерживаемые идентификаторы	_____	КИБИ-002М, КИБИ-002МТ, КИБИ-Д, ММБИТ-002, БРИ-002
Питание	_____	4 элемента питания типа АА
Габаритные размеры: декоративная ручка	_____	40х40х44 мм
корпус	_____	95х48х42 мм

* Зависит от радиочастотных параметров идентификатора